

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТОКА БИТ-2



**НАЗНАЧЕНИЕ**

Двухканальный преобразователь тока (БИТ-2) – предназначен для преобразования аналоговых сигналов 0-5А 40-500Гц в выходной сигнал 4-20мА.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Входной сигнал	0-5А 40-500Гц
Выходной сигнал	4-20мА
Количество каналов	2.
Точность преобразования	2%
Сопротивление нагрузки	100ом-1ком.
Входное сопротивление	0.1Ом.
Диапазон рабочих температур	+10-+50°С.
Питание	220в±10% 50Гц.