

Тензометрический датчик уровня



Технические характеристики

Напряжение питания, В	18 ÷ 30
Диапазон измерения уровня, м	0 – 6
Диапазон выходного сигнала, mA	4 ÷ 20
Погрешность преобразования при $t = (15 \pm 10)^{\circ} \text{C}$, %	1
Нагрузочная способность, Ом	5 ÷ 250
Масса, кг	1,3
Габаритные размеры, не более	
диаметр, мм	48
длина (без кабеля), мм	150
Условия эксплуатации:	
температура жидкости, $^{\circ}\text{C}$	- 4 ÷ 30
относительная влажность воздуха, %	20 ÷ 100